DOTLUX LED Funk-Empfänger/DimmerTuya & Fusion Triac Empfänger 1,5A 1Kanal 100 - 240V AC

Bestellnummer: 5277

- WiFi + Dotlux Fusion Technology + Push AC Phasenanschnittdimmer, 1 Kanal Ausgang.
- Zum Dimmen und Schalten von einfarbigen dimmbaren LED-Lampen oder Halogenlampen
- Tuya APP Cloud-Steuerung, unterstützt das Ein-/Ausschalten, Helligkeitseinstellung, verzögertes Ein-/Ausschalten des Lichts, Timer, Szenen- und Musikwiedergabefunktion.
- Sprachsteuerung, unterstützt Amazon ECHO und smarte Lautsprecher.
- Dimmart über Dip-Schalter einstellbar, Phasenabschnitt/anschnitt
- Minimale Helligkeit kann per Taster voreingestellt werden
- zusätzlicher, kabelgebundener Push Taster Steuereingang
- Jeder Dimmbaustein kann auch als TUYA to Fusion Konverter arbeiten
- Über die Tuya APP, können eine oder mehrere LED-Controller oder Treiber synchron angesteuert werden
- Einfacher Einbau in Standard-Wandverteilerdosen hinter einem Drucktaster
- Überhitzungs-/Überlastungsschutz, automatische Wiederherstellung
- Einschaltstrom der angeschlossenen LED-Leuchten/Vorschaltgeräten darf nicht größer sein als 130A

Schutzart (IP): IP20; Eingangsspannungsbereich: 100-240 V AC; Garantie in Jahren: 3; Art der Steuerung: Phasenanschnitt/Phasenabschnitt; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 100-240 V AC; ETIM Gruppen-ID: EC002924; Geeignet für Dotlux Fusion: Ja; Geeignet für Tuya: Ja; BEG Förderung: Nein
Breite: 52mm