

ARTICLE NO. 5122

Interface CASAMBI 1-10V/DALI pour la commande d'appareils individuels



page de l'article

- interface pour la commande confortable de luminaires DALI ou 1-10V via l'application CASAMBI (max. 2 appareils DALI)
- convient pour l'équipement ultérieur d'un seul luminaire DALI ou 1-10V (commande de luminaire individuel)
- convient pour l'intégration d'un bouton-poussoir traditionnel ou d'un capteur DALI dans l'univers CASAMBI
- compatible avec le capteur (art. n° 5117), la télécommande radio (art. n° 5120) et l'interrupteur mural (art. n° 5121)

- Commande complète via l'application CASAMBI :
 - Réglage de la luminosité et de la couleur de la lumière
 - Configuration de luminaires et de réseaux de luminaires
 - création de scènes et d'animations (dégradés de couleurs)
 - fonctions intelligentes de minuterie et de galerie

-Envoyé aux adresses DALI : 0, 1, 2, 3 (en fonction des canaux) Adaptation de l'adressage par l'app impossible. Les appareils doivent avoir ces adresses pré-réglées.

-Changement de fixation avant le couplage au réseau : modifier le profil

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.048	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
		COURANT D'APPEL EN A	0
		TC TEMPÉRATURE EN °C	70
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
Dimensions		MATÉRIAU DU BOÎTIER	Plastique
		FRÉQUENCE RADIO	2,4 GHz
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	220-240 V AC
Longueur: 57mm		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
Largeur: 36mm		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
Hauteur: 23mm		VARIATION 1-10V	Oui
		VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Oui
		VARIATION RF	Oui
		PAS DE VARIATION	Non
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement