DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 5123

CASAMBI Variateur à coupure de phase 150W



page de l'article

Variateur LED pour une commande confortable des luminaires via l'appli CASAMBI au moyen d'un signal de coupure de phase (max. 150W)
réglage de l'intensité lumineuse des lampes à incandescence, des lampes LED à intensité variable et des appareillages pour lampes LED et halogènes (pas pour les transformateurs magnétiques)
convient pour l'équipement ultérieur de luminaires à gradation par coupure de phase (commande de groupe)
compatible avec le capteur (art. n° 5117), la télécommande radio (art. n° 5120) et l'interrupteur mural (art. n° 5121)

Commande complète via l'application CASAMBI :
Configuration de luminaires et de réseaux de luminaires
création de scènes et d'animations (dégradés de couleurs)
fonctions intelligentes de minuterie et de galerie

ARTICLE DE SUCCESSION	-	**INDICE DE PROTECTION (IP)**	IP20
		TENSION D'ENTRéE	100 - 240 V AC
POIDS EN KG	0.02	**PLAGE DE TENSION D'ENTRéE**	85-240 V AC
CONSOMMATION EN WATTS	max. 100	**PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE**	85-240 V AC
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

Dimensions

Largeur: 37mm

Hauteur: 14mm

Longueur: 41mm