ARTICLE NO. 5277

DOTLUX Récepteur/variateur radio LEDRécepteur Triac Tuya & Fusion 1,5A 1canal 100 - 240V AC

page de l'article

- WiFi Dotlux Fusion Technology Push AC variateur à coupure de phase, 1 canal de sortie.
- Pour faire varier et commuter des lampes LED monochromes à intensité variable ou des lampes halogènes.
- Contrôle Cloud Tuya APP, prend en charge l'allumage/l'extinction, le réglage de la luminosité, l'allumage/l'extinction différé de la lumière, la minuterie, la fonction de lecture de scènes et de musique.
- Commande vocale, supporte Amazon ECHO et les haut-parleurs intelligents.
- Type de variation réglable par dip-switch, coupure de phase/découpage.
- La luminosité minimale peut être préréglée par bouton-poussoir.
- entrée de commande supplémentaire par bouton-poussoir câblé
- Chaque module de variation peut également fonctionner comme un convertisseur TUYA to Fusion
- L'APP Tuya permet de piloter de manière synchrone un ou plusieurs contrôleurs ou pilotes de LED.
- Installation facile dans des boîtes de dérivation murales standard derrière un bouton-poussoir
- Protection contre la surchauffe/surcharge, rétablissement automatique
- Le courant d'appel des luminaires/ballasts LED connectés ne doit pas dépasser 130A

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	0.048

Dimensions

Largeur: 52mm
Hauteur: 26mm

Longueur: 52mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE	100-240 V AC
GARANTIE EN ANNéES	3
MODE DE COMMANDE	Début de phase/section de phase
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE	100-240 V AC
ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
CONVIENT POUR DOTLUX FUSION	Oui
CONVIENT POUR TUYA	Oui
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement