

ARTICLE NO. 4336

Bloc d'alimentation LED CC 750mA 40W 30-50V incl. capteur de mouvement et de lumière du jour



page de l'article



- Trois fonctions différentes du capteur haute fréquence sont possibles :
 - Fonction On/Off sur 100% d'intensité lumineuse via le capteur, puis 0% d'intensité lumineuse
 - Fonction On/Off sur 100% d'intensité lumineuse via le capteur, avec durée/puissance d'éclairage ultérieure réglable
 - Luminosité de base permanente (20% / 35% de luminosité) avec fonction On/Off supplémentaire sur 100% de luminosité via le capteur avec durée de persistance réglable.
- En outre, les valeurs suivantes sont réglables par paliers :
 - Portée (jusqu'à 10 m)
 - capteur de lumière du jour - durée d'éclairage
 - Durée de rémanence (aucune à permanente)
 - Rémanence (10% / 25%)

| | | | |
|------------------------------|----|--|----------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION | - | INDICE DE PROTECTION (IP) | IP20 |
| POIDS EN KG | 0 | TENSION D'ENTRÉE | 220 - 240 V AC |
| CONSOMMATION EN WATTS | 60 | TC TEMPÉRATURE EN °C | 50 |
| | | CLASSE DE PROTECTION | II |
| | | CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS | Non |
| | | TENSION DE SORTIE | 30 - 50 DC |
| | | PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE | 220-240 V AC |
| | | GRADATION SANS GRADATEUR | Non |
| | | PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE | 220-240 V AC |
| Dimensions | | ETIM GRUPPEN-ID | EC002710 |
| Longueur: 125mm | | VARIATION 0-10V | Non |
| Largeur: 35mm | | VARIATION 1-10V | Non |
| Hauteur: 21mm | | VARIATION DALI | Non |
| | | VARIATION DMX | Non |
| | | VARIATION DSI | Non |
| | | VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ) | Non |
| | | VARIATION LINESWITCH | Non |
| | | VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR | Non |
| | | VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR | Non |
| | | VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE | Non |
| | | VARIATION PROGRAMMABLE | Oui |
| | | VARIATION RF | Non |

| | |
|--|-----------------------------------|
| VARIATION TOUCH AND DIM | Non |
| VARIATION ZIGBEE | Non |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR | Oui |
| PAS DE VARIATION | Non |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE | Non |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI | Non |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| COMPATIBLE IFTTT | Non |
| BOÎTIER | Boîtier en plastique |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE | Non |
| VARIATION GPRS | Non |
| SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |