


ARTICLE NO. 3138-1

**Bloc d'alimentation LED CC 13-30W 500-700mA 26-42V dimmable déphasage/découpage**



page de l'article

- Le bloc d'alimentation est graduable via un variateur à coupure de phase ou un variateur à coupure de phase.
- Avec la technologie à courant constant (CC), il convient aux luminaires à courant constant
- Les luminaires à courant constant raccordés peuvent être gradués entre 10 % et 100 %.
- Variateurs adaptés : JUNG 1224 LED UDE, Eltako EUD61NPL-230V, GIRA Mini2440 00 et bien d'autres.
- Le courant de sortie est réglable : 500/550/600/700mA.
- Le bloc d'alimentation est réglé par défaut sur 500mA

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710\_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -  
ARTICLE PRéDÉCESSEUR 3138 3139

POIDS EN KG 0.134  
CONSOMMATION EN WATTS 13-30

**Dimensions**

Longueur: 138mm  
Largeur: 44mm  
Hauteur: 30mm

<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 AC
<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
<b>TC TEMPÉRATURE EN °C</b>	85
<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
<b>PROTECTION CONTRE LA SURTENSION</b>	1000 V
<b>TENSION DE SORTIE</b>	26 - 42 DC
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	198-264 AC
<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	5
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	198-264 AC
<b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>	Oui
<b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>	Oui
<b>PAS DE VARIATION</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
<b>VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE</b>	Oui
<b>DURéE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>NO ELDAS</b>	941934309

Dimension Longueur en mm

**DIAMÈTRE EN MM**

0

**ABMESSUNGEN BREITE MM**

44

**ABMESSUNGEN HÖHE MM**

30

Ausgangsstrom in A