CASAMBI Interface/passerelle DALI passive

Numero d'ordre: 5116

Passerelle CASAMBI vers DALI

Idéal pour la commande de groupe DALI (max. 64 appareils DALI avec alimentation électrique DALI art.5119)

- Jusqu'à 250 appareils DALI par interface en fonction de l'alimentation DALI (max. 250mA=249 appareils)
- Interface DALI filaire pour une régulation confortable des sources lumineuses DALI via l'application Casambi
- convient pour l'intégration d'un capteur DALI traditionnel dans l'univers CASAMBI
- appareil passif, alimentation externe par câble DALI nécessaire ! Compatible avec l'alimentation DALI (art. n° 5119)
- compatible avec le capteur (art. n° 5117), la télécommande radio (art. n° 5120) et l'interrupteur mural (art. n° 5121)

- différents profils préinstallés peuvent être sélectionnés dans l'application CASAMBI
- Commande de composants DALI via CASAMBI
- Commande de composants CASAMBI via DALI
- Adressage individuel DALI ou commande de groupe DALI/diffusion

- Commande complète via l'app CASAMBI :
- Réglage de la luminosité et de la couleur de la lumière
- Configuration de luminaires et de réseaux de luminaires
- Création de scènes et d'animations (dégradés de couleurs)
- fonctions intelligentes de minuterie et de galerie

Indice de protection (IP): IP20; Plage de tension d'entrée: 9,5-22,5 V DC; Plage de tension d'entrée luminaire: 9,5-22,5 V DC; ETIM Gruppen-ID: EC002924; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 36mm