

CASAMBI Schaltrelais /Schaltaktor zum schalten von 220V Verbrauchern

Bestellnummer: 5350

Dieses CASAMBI Relais ermöglicht das Ein und Ausschalten von Leuchten und anderen Verbrauchern per Smartphone

- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
- Wählbare Betriebsarten/Profile
- Drahtlose Steuerung per App, Wandschalter und Bewegungsmelder
- Automatisches Ein- und Ausschalten nach Uhrzeiten, Wochentagen, Datum oder Sonnenzeiten
- Integration in Szenen und Animationen

Passendes Profile einfach per App wählen:

- Switch Actuator (Schaltaktor für Leuchten)
- Push Actuator (Tastaktor: Bleibt eingeschaltet, solange getastet wird)

LED-Lampen und Transformatoren max.6A (1500W)

Glüh-/Halogenlampen 10A (2300W)

Lüfter 1A (230W)

Einschaltstrom max. :120A, 20ms

Leistungsaufnahme in Watt: <0,5; Schutzart (IP): IP40; Eingangsspannung: 100 - 240 V AC; Ausgangsstrom in A: 10; Einschaltstrom in A: 0; Schutzklasse: II; Ausgangsspannung: potentialfrei; Garantie in Jahren: 2; Montageort: Innenbereich; ETIM Gruppen-ID: ECO02710; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellenspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Nein; Dimmung mit Push-button: Nein; Ohne Dimmfunktion: Ja; Kompatibel mit Casambi: Ja; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; Geeignet für Außengebrauch: Nein; Gehäuse: Kunststoffgehäuse; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Nein
Breite: 50mm