CASAMBI Schnittstelle 1-10V/DALI zur Einzelgerätesteuerung

Bestellnummer: 5122

- Schnittstelle zum komfortablen Bedienen von DALI oder 1-10V Leuchten via CASAMBI App (max.2 DALI Geräte)
- passend für die Nachrüstung einer einzelnen DALI oder 1-10V Leuchten (Einzelleuchtensteuerung)
- geeignet für die Einbindung eines herkömmlichen Tasters oder eines DALI Sensors in die CASAMBI Welt
- kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)

- Komplettsteuerung via CASAMBI App:
- Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
- Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
- Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
- intelligente Timer- und Galeriefunktionen

-Sendet an die DALI-Adressen: 0, 1, 2, 3 (abhängig von den Kanälen) Anpassung der Adressierung per App nicht möglich. Geräte müssen diese Adressen voreingestellt haben.
-Fixturewechsel vor Koppeln ins Netzwerk: Profil ändern

Schutzart (IP): IP20; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Einschaltstrom in A: 0; Tc Temperatur in °C: 70; Eingangsspannungsbereich: 220-240 V AC; Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff; Funkfrequenz: 2,4 GHz; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 220-240 V AC; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Dimmung 1-10 V: Ja; Dimmung herstellerspezifisch: Ja; Dimmung RF: Ja; Ohne Dimmfunktion: Nein; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Nein
Breite: 36mm