

DOTLUX KIT D'ACCU NOTSTROM EXIT 1,9W/0,8W puissance constante 3/8h pour luminaires à LED alimentés en courant constant avec bouton de test externe LifePO4 6.4V avec autotest

Numero d'ordre: 3923-2

- En cas de panne de courant, le kit assure un éclairage de secours des lampes à LED fonctionnant à courant constant, qui sont alors alimentées par la batterie interne.
- Lorsque la lumière est éteinte et que le courant de secteur est coupé, le fonctionnement de secours démarre également.
- Utilisation universelle pour tous les luminaires à LED avec ballasts externes d'une tension de service de 10-90 V DC.
- L'AKKU-KITexit est livré avec une LED d'état de fonctionnement avec douille d'encastrement et un interrupteur de test pour un montage externe.
- L'AKKU-KITexit ne remplace pas le bloc d'alimentation du luminaire à LED. L'AKKU-KITexit doit être commandé en plus du bloc d'alimentation.
- Autotest automatique
- L'AKKU-KIT est réglable en différents niveaux : 0,8@8H / 1,9W@3H
- Consommation en mode de charge 3Watt
- Consommation en mode veille inférieure à 0,5Watt

Consommation en watts: 0,8 / 1,9; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Autonomie de la batterie: 8h à 0,8W; Classe de protection: II; Convient pour l'éclairage de secours: Oui; Plage de tension d'entrée: 220-240; Garantie en années: 3; Capacité de la batterie en mAh: 6000; Plage de tension d'entrée luminaire: 220-240; Autotest: autotest automatique; ETIM Gruppen-ID: EC000471; Convient pour l'éclairage d'urgence: Oui; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement; Source lumineuse: Autre
Largeur: 55mm