Technische Anforderungen an elektronische Betriebsgeräte für LED und Leuchtstofflampen (dimmbar oder nicht dimmbar) zum Betrieb an INOTEC Zentralbatterieanlagen (CPS 220 / CPS FUSION) sowie Netzersatzanlagen (NEA)

- Allgemeine Anforderungen -

Hersteller:	Typ / Bezeichnung:
Firma DOTLUX GmbH Richard - Stücklen - Str. 7 91781 Weißenburg	Leuchte: 4448-0FW120
	EVG:
	LED:
Projekt / Projektort / Projektnummer:	Ausgefüllt durch:
	Name: Tina Firedrich
	Firma: DOTLUX GmbH
	Datum: 13.10.2023

	Merkmale	Techn. Daten / INOTEC Anforderung	Erklärung	Erfüllt (Ja / Nein)
1	Betriebsspannungsbereich AC	**230V ± 10%**	Spannungsbereich im Netzbetrieb	Ja
2	Betriebsspannungsbereich DC	**186V - 260V**	Möglicher Batteriespannungsbereich im Notstrombetrieb	Ja
3	Betriebsgerät geeignet für "Joker-Spannung" ?	**B2-Gleichrichtung der Netzspannung (ohne Glättung)**	ungeglättete Gleichspannung (hochgeklappte Halbwelle) 	Ja
4	Betriebsgerät kompatibel mit der Umschaltzeit der Anlage ?	**Umschaltzeit: 150 - 1000ms**	Typische Umschaltzeit von INOTEC Anlagen zwischen Netz- und Ersatzstromquelle	Ja
5	Startverhalten Betriebsgerät im **AC- und DC-Betrieb**	**Stabile Stromaufnahme innerhalb von 1,6s**	Notwendig für die Fehlererkennung der Einzelleuchtenüberwachung. Innerhalb dieser Zeit muss der Nennstrom des Betriebsgerätes bei intaktem oder defektem Leuchtmittel erreicht sein.	Ja
6	Betriebsgerät erfüllt die Norm: (nur für Leuchtstofflampe)	**DIN EN 60929**	Wechsel- und/oder gleichstromversorgte elektronische Betriebsgeräte für röhrenförmige Leuchtstofflampen - Anforderungen an die Arbeitsweise	Nicht relevant
7	Betriebsgerät erfüllt die Norm: (nur für Leuchtstofflampe)	**DIN EN 61347-2-3 (incl. Anhang J)**	Besondere Anforderungen an wechsel- und/oder gleichstromversorgte elektronische Betriebsgeräte für Leuchtstofflampen	Nicht relevant
8	Betriebsgerät erfüllt die Norm: (nur für LED)	**DIN EN 62384**	Gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Betriebsgeräte für LED-Module - Anforderungen an die Arbeitsweise	Ja
9	Betriebsgerät erfüllt die Norm: (nur für LED)	**DIN EN 61347-2-13**	Besondere Anforderungen an gleich- oder wechselstromversorgte elektronische Betriebsgeräte für LED-Module	Ja
10	Betriebsgerät erfüllt die Norm:	**DIN EN 55015 (Messung bei AC und DC)**	Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von elektrischen Beleuchtungseinrichtungen und ähnlichen Elektrogeräten	Ja
11	Betriebsgerät erfüllt die Norm:	**DIN EN 61000-3-2**	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 3-2: Grenzwerte – Grenzwerte für Oberschwingungsströme (Geräte-Eingangsstrom ≤ 16 A je Leiter)	Ja
12	Betriebsgerät erfüllt die Norm:	**DIN EN 61547**	Einrichtungen für allgemeine Beleuchtungszwecke – EMV-Störfestigkeitsanforderungen	Ja
13	Betriebsgerät erfüllt die DALI-Normen:	**DIN EN 62386-101 /-102 /-207**	Die Steuerungs- und Statusinformationen zur Überwachung der Leuchte erfolgen über DALI Kommandos. Die DALI Kommandos müssen zu 100% kompatibel sein.	Nein

Hinweis: Die Kennzeichung "gemäß VDE 0108" ist nicht aussagekräftig, da dieses keine EVG-Gerätenorm ist.

Technische Anforderungen an elektronische Betriebsgeräte für LED und Leuchtstofflampen (dimmbar oder nicht dimmbar) zum Betrieb an INOTEC Zentralbatterieanlagen (CPS 220 / CPS FUSION) sowie Netzersatzanlagen (NEA)

INOTEC Sicherheitstechnik GmbH

- Technische Angaben -

Hersteller:	Typ / Bezeichnung:
Firma DOTLUX GmbH Richard - Stücklen - Str. 7 91781 Weißenburg	Leuchte: 4448-0FW120
	EVG:
	LED:
Projekt / Projektort / Projektnummer:	Ausgefüllt durch:
	Name: Tina Firedrich
	Firma: DOTLUX GmbH
	Datum: 13.10.2023

	Merkmale	Erklärung	Angabe Hersteller
14	Nennstrom des Betriebsgerätes mit angeschlossenem Leuchtmittel im **AC-Betrieb (230V)**	Auswahlhilfe zur Bestimmung der maximal zulässigen Anzahl Leuchten je Stromkreis	65 mA
15	Nennstrom des Betriebsgerätes mit angeschlossenem Leuchtmittel im **DC-Betrieb (186V / 216V / 240V)**	Auswahlhilfe zur Bestimmung der benötigten Batteriekapazität und Auswahlhilfe zur Bestimmung des Überwachungsmoduls, damit die Leuchte als OK gemeldet wird	24.7 mA (186V) 25.2 mA (216V) 86 mA (240V)
16	Nennstrom des Betriebsgerätes mit angeschlossenem Leuchtemittel **bei eingestelltem Dimmlevel** im **DC-Betrieb (186V / 216V / 240V)** (bei dimmbaren Betriebsgeräten)	Auswahlhilfe zur Bestimmung des Überwachungsmoduls, damit die Leuchte als OK gemeldet wird	- mA (186V) - mA (216V) - mA (240V)
17	Stromaufnahme des Betriebsgerätes **ohne** oder mit **defektem** Leuchtmittel im **DC-Betrieb (186V und 240V)**	Auswahlhilfe zur Bestimmung des Überwachungsmoduls zur Erkennung eines defekten Leuchtmittels	24.7 mA (186V) 24.7 mA (240V)
18	Stromaufnahme des Betriebsgerätes **ohne** oder mit **defektem** Leuchtmittel im **AC-Betrieb (230V)**	Auswahlhilfe zur Bestimmung des Überwachungsmoduls zur Erkennung eines defekten Leuchtmittels	25 mA
19	Dimmlevel im Notbetrieb (DC oder "Joker") (bei dimmbaren Betriebsgeräten, wenn aktiviert)	Wichtig für die Lichtplanung der Sicherheitsbeleuchtung	- %
20	DC-Erkennung **vollständig** deaktivierbar? (bei dimmbaren Betriebsgeräten)	Um einen korrekten Betrieb sicherzustellen, sollte das Betriebsgerät auf eine Änderung der Eingangsspannung (DC oder "Joker") nicht reagieren. Die Steuerung des Betriebsgerätes wird in diesem Fall durch das INOTEC DALI-Modul (DALI-SV-Modul oder FMD 230/DALI) übernommen	Nicht relevant
21	Max. Einschaltstrom des Betriebsgerätes mit angeschlossenem Leuchtmittel im **AC-Betrieb (230V)**	Wichtig für die Bestimmung der maximal zulässigen Anzahl Leuchten je Stromkreis, um die maximale Kontaktbelastbarkeit der Stromkreis-umschaltung bzw. des Überwachungsmoduls zu berücksichtigen	15 A / µs
22	Verwendung der DALI Kommandos, gem. IEC 62386 Teil 102: - DPAC (level) - RECALL MAX LEVEL 0x05 - RECALL MIN LEVEL 0x06 - QUERY STATUS 0x90 - QUERY ACTUAL LEVEL 0xA0 - QUERY LAMP FAILURE 0x92	Steuerung- und Statusinformationen zur Überwachung der Leuchten: - Direktes Einstellen eines Dimmwertes - Maximallevel einstellen - Minimallevel einstellen - Fordert Statustelegramm an - Fordert aktuellen Dimmwert an - Fordert Status zum Lampenausfall an (**nach 2 / 2,5 / 3 Sekunden!**)	Nicht relevant

Leuchten, die für den Einsatz als Sicherheitsleuchte vorgesehen sind, müssen u.a. der Norm DIN EN 60598-2-22 (Besondere Anforderungen - Leuchten für Notbeleuchtung) entsprechen.

Bemerkungen:

Für die Richtigkeit:

Weißenburg, 13.10.2023

Ort, Datum

Unterschrift