

ARTICLE NO. 5116

CASAMBI Interface/passerelle DALI passive



page de l'article

Passerelle CASAMBI vers DALI

Idéal pour la commande de groupe DALI (max. 64 appareils DALI avec alimentation électrique DALI art.5119)

- Jusqu'à 250 appareils DALI par interface en fonction de l'alimentation DALI (max. 250mA=249 appareils)
- Interface DALI filaire pour une régulation confortable des sources lumineuses DALI via l'application Casambi
- convient pour l'intégration d'un capteur DALI traditionnel dans l'univers CASAMBI
- appareil passif, alimentation externe par câble DALI nécessaire ! Compatible avec l'alimentation DALI (art. n° 5119)
- compatible avec le capteur (art. n° 5117), la télécommande radio (art. n° 5120) et l'interrupteur mural (art. n° 5121)
- différents profils préinstallés peuvent être sélectionnés dans l'application CASAMBI
- Commande de composants DALI via CASAMBI
- Commande de composants CASAMBI via DALI
- Adressage individuel DALI ou commande de groupe DALI/diffusion
- Commande complète via l'app CASAMBI :
 - Réglage de la luminosité et de la couleur de la lumière
 - Configuration de luminaires et de réseaux de luminaires
 - Création de scènes et d'animations (dégradés de couleurs)
 - fonctions intelligentes de minuterie et de galerie

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	9,5-22,5 V DC
POIDS EN KG	0.02	PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	9,5-22,5 V DC
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

Dimensions

Longueur: 40mm

Largeur: 36mm

Hauteur: 14mm