

ARTIKEL NR. 5122

CASAMBI Schnittstelle 1-10V/DALI zur Einzelgerätesteuerung



zur Artikelseite

- Schnittstelle zum komfortablen Bedienen von DALI oder 1-10V Leuchten via CASAMBI App (max.2 DALI Geräte)
- passend für die Nachrüstung einer einzelnen DALI oder 1-10V Leuchten (Einzelleuchtensteuerung)
- geeignet für die Einbindung eines herkömmlichen Tasters oder eines DALI Sensors in die CASAMBI Welt
- kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)
- Komplettsteuerung via CASAMBI App:
 - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
 - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
 - intelligente Timer- und Galeriefunktionen
- Sendet an die DALI-Adressen: 0, 1, 2, 3 (abhängig von den Kanälen) Anpassung der Adressierung per App nicht möglich. Geräte müssen diese Adressen voreingestellt haben.
- Fixturewechsel vor Koppeln ins Netzwerk: Profil ändern

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.048	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		TC TEMPERATUR IN °C	70
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 V AC
		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Kunststoff
		FUNKFREQUENZ	2,4 GHz
ABMESSUNGEN		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	220-240 V AC
Länge: 57mm		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
Breite: 36mm		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
Höhe: 23mm		DIMMUNG 1-10 V	Ja
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Ja
		DIMMUNG RF	Ja
		OHNE DIMMFUNKTION	Nein
		PULSDAUER IN µS	0
		BEG FÖRDERUNG	Nein