

ARTICLE NO. 5139

DOTLUX Télécommande pour luminaire LED pour locaux humides MISTRALsensor IP66 1540mm 39W 4000K givré avec capteur radar (2822-840120)



page de l'article

Télécommande pour le réglage des fonctions du capteur MISTRAL

Convient pour une hauteur de point lumineux de 4 m max.

Une télécommande peut être utilisée pour un nombre quelconque de luminaires MISTRALsensor.

La télécommande doit être dirigée vers le luminaire pour modifier les réglages.

Les valeurs suivantes sont réglables par paliers :

- Plage de portée par dip switch 5m/10m/15m
- Capteur de lumière du jour (5 / 15 / 30 / 50 / 100 / 150 Lux désactivé)
- Durée d'éclairage (5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 20min / 30min)
- Durée de rémanence (0s / 10s / 1min / 3min / 5min / 10min / 30min / en continu)
- Luminosité de la persistance (10% / 20% / 30% / 50%)
- Zone de détection (25% / 50% / 75% / 100%)

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ETIM GRUPPEN-ID	EC000678
POIDS EN KG	0.027	SANS FIL	Nein
		TRANSMISSION DE SIGNAL	Infrarouge
		BIDIRECTIONNEL	Non
		UNIDIRECTIONNEL	Oui
		AUTO-APPRENTISSAGE	Nein
		AVEC AFFICHAGE	Non
		PRéPROGRAMMÉ	Oui
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
Dimensions			
Longueur:	90mm		
Largeur:	41mm		
Hauteur:	11mm		