


ARTICLE NO. 5351

## CASAMBI Détecteur de mouvement et de luminosité PIR pour montage mural à l'extérieur



page de l'article



- Capteur de mouvement et de luminosité PIR pour une commande confortable des luminaires via l'application CASAMBI
- Hauteur de montage : max. 17m (montage au plafond) pour un montage mural, hauteur recommandée : 1 à 2,2m
- Capteur de mouvement extra sensible avec zone de détection étendue : 10-20m voir graphiques
- Alimentation électrique via le réseau 220V
- Commande complète via l'app CASAMBI :
  - détection de présence/d'absence
  - commande de luminaires/scènes en fonction de la lumière ambiante
  - Durée d'éclairage et temps de fondu/d'extinction

Attribuer les scènes souhaitées au détecteur via l'app

- Allumage et extinction automatisés des luminaires/appareils après détection de mouvement
- Capteur de luminosité intégré - intensité lumineuse selon les besoins
- Réglage en cas d'absence - modification du niveau de gradation en cas d'absence
- Réglage jour et nuit - éclairage individuel à des heures précises en cas de détection de mouvement.
- Le détecteur de mouvement peut également être activé/désactivé par interrupteur ou minuterie

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	220 - 240 V AC
<b>POIDS EN KG</b>	0.107	<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	2
		<b>MATÉRIAU DU BOÎTIER</b>	Polycarbonate
		<b>FRÉQUENCE RADIO</b>	2,4
<b>Dimensions</b>		<b>EMPLACEMENT DE MONTAGE</b>	Intérieur + extérieur
<b>Hauteur:</b> 37mm		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002556
<b>Longueur:</b> 75mm		<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
<b>Largeur:</b> 60mm		<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
		<b>DREH- /SCHWENKBAR</b>	non inclinable
		<b>RÉGLABILITÉ</b>	Non ajustable
		<b>COULEUR</b>	Blanc