


ARTIKEL NR. 5351

## CASAMBI PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor für Wandmontage im Außenbereich



zur Artikelseite



- PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App
- Montagehöhe: max. 17m (Deckenmontage) bei Wandmontage empfohlene Höhe 1 bis 2,2m
- Extra sensibler Bewegungssensor mit erweitertem Erfassungsbereich: 10-20m siehe Grafiken
- Stromversorgung über das 220V Netz
- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
- Anwesenheit-/Abwesenheitserkennung
- umgebungslichtabhängige Steuerung von Leuchten/Szenen
- Leuchtdauer und Einblend-/Ausblendzeiten

Per App dem Sensor die gewünschten Szenen zuweisen

- Leuchten/Geräte automatisiert Ein- und Ausschalten nach Bewegungserkennung
- Integrierter Helligkeitssensor – Lichtintensität nach Bedarf
- Abwesenheitseinstellung – Veränderung der Dimmstufe bei Abwesenheit
- Tag- und Nacht-Einstellung – individuelles Licht zu bestimmten Zeiten bei Bewegungserkennung
- Der Bewegungsmelder lässt sich auch per Schalter oder Timer aktivieren/deaktivieren

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 V AC
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.107	<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	2
		<b>WERKSTOFF DES GEHÄUSES</b>	Polycarbonat PC
		<b>FUNKFREQUENZ</b>	2,4
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>MONTAGEORT</b>	Innenbereich + Außenbereich
<b>Höhe:</b> 37mm		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002556
<b>Länge:</b> 75mm		<b>PULSDAUER IN µS</b>	0
<b>Breite:</b> 60mm		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
		<b>DREH- /SCHWENKBAR</b>	nicht schwenkbar
		<b>VERSTELLBARKEIT</b>	Nicht verstellbar
		<b>FARBE</b>	Weiß