

ARTICLE NO. 5364

DOTLUX Module d'éclairage de secours pour projecteur de hall 1-10V max.200W



page de l'article

En connectant un luminaire LED à intensité variable 1-10V, celui-ci peut être utilisé aussi bien en mode normal qu'en mode de secours.

En cas de panne de courant, l'appareil passe automatiquement en mode de secours et fait varier la puissance du luminaire raccordé à l'aide de l'interface 1-10V jusqu'à 10%.

La puissance de secours dépend de la puissance du luminaire raccordé.

En règle générale, 10% de la puissance initiale du luminaire.

Plus la puissance du luminaire est faible, plus la puissance de secours est faible. Plus la puissance du luminaire est faible, plus la durée de fonctionnement de l'alimentation de secours est longue. **Limité à 200W - Ne peut être utilisé qu'avec des luminaires jusqu'à MAX.200W.** Exemple de puissance de secours : pour un luminaire de 100W, la puissance en mode de secours est d'environ 10W et dure environ 180min. Avec 200W, elle est de 20W et dure environ 90min.

ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
POIDS EN KG	2.43	GARANTIE EN ANNÉES	3
CONSOMMATION EN WATTS	max20W DC	AUTOTEST	autotest automatique
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000471
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

Dimensions

Longueur: 427mm

Largeur: 133mm

Hauteur: 75mm