

ARTICLE NO. 5713

**DOTLUX Télécommande pour capteur SURFACE SURFACEsensor-exit 120 lm/W**



page de l'article

Télécommande pour DOTLUX SURFACEsensor et SURFACEsensor-exit

Cette télécommande est nécessaire pour régler le capteur de mouvement et le capteur de lumière du jour des luminaires SURFACEsensor.

- Vous n'avez besoin que d'une seule télécommande pour autant de luminaires que vous le souhaitez.
- La télécommande doit être dirigée vers le luminaire pour modifier les réglages (infrarouge).
- Le luminaire confirme visuellement le réglage par un clignotement.

Les valeurs suivantes peuvent être réglées :

- Plage de portée en 3 niveaux (100%, 75%, 50%, 25%) 3-5m
- Capteur de lumière du jour en 3 niveaux (arrêt, 15Lux, 50Lux)
- Durée d'éclairage ( 5sec, 1min, 5min, 10min)
- Luminosité en veille ( OFF, 10%, 30%)
- Durée de veille ( 1min, 10 min, permanent)
- Lumière de nuit (3% en veille)
- Capteur (allumé, éteint)

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	5
<b>ARTICLE PRÉDÉCESSEUR</b>	4477	<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000678
<b>POIDS EN KG</b>	0.033	<b>SANS FIL</b>	Oui
		<b>TRANSMISSION DE SIGNAL</b>	Infrarouge
		<b>BIDIRECTIONNEL</b>	Non
		<b>AUTO-APPRENTISSAGE</b>	Nein
		<b>AVEC AFFICHAGE</b>	Non
<b>Dimensions</b>		<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement

**Longueur:** 120mm

**Largeur:** 45mm

**Hauteur:** 18mm