


ARTICLE NO. 3139

Alimentation LED CC 500mA 20W 24-40V à gradation avec coupure/arrêt de phase



page de l'article

LED Konstantstrom Netzteil, 500mA, 20 Watt

Dimmbar mit Phasenan- und -abschnittsdimmer, somit für alle herkömmlichen Dimmer geeignet

Dimmbarer LED-Transformator speziell für einzelne LED Module oder Strahler.

Der Trafo formt von 230 V Wechselspannung auf 500mA Konstantstrom um

Technische Daten:

Eingang: 230 V AC Wechselspannung (176-264 V AC, 50 - 60 Hz)

Ausgangsstrom: 500mA Konstantstrom

Ausgangsspannung: 24-40V DC max.

Systemleistung: max. 20 W (Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir generell die Trafos mit max 70%-80% der Systemleistung zu betreiben)

Maße (L x B x H) in mm: 131,5 x 45 x 24

Gehäusefarbe: weiß

Unsere Netzteile sind gegen Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung geschützt.

ARTICLE DE SUCCESSION	3138-1	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.126	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
CONSOMMATION EN WATTS	20	COURANT DE SORTIE EN A	0,5
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
		TC TEMPÉRATURE EN °C	80
		CLASSE DE PROTECTION	II
		TENSION DE SORTIE	24 - 40 DC
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
Dimensions		VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Oui
Longueur: 121mm		VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Oui
Largeur: 45mm		VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Oui
Hauteur: 20mm			