

ARTICLE NO. 5277

**DOTLUX Récepteur/variateur radio LED Récepteur Triac Tuya & Fusion 1,5A 1canal 100 - 240V AC**



page de l'article



- WiFi DOTLUX Fusion Technology Push AC Variateur à coupure de phase, 1 canal de sortie.
- Pour faire varier et commuter des lampes LED monochromes à intensité variable ou des lampes halogènes.
- Contrôle Cloud Tuya APP, prend en charge l'allumage/l'extinction, le réglage de la luminosité, l'allumage/l'extinction différé de la lumière, la minuterie, la fonction de lecture de scènes et de musique.
- Commande vocale, supporte Amazon ECHO et les haut-parleurs intelligents.
- Type de variation réglable par dip-switch, coupure de phase/découpage.
- La luminosité minimale peut être préréglée par bouton-poussoir.
- entrée de commande supplémentaire par bouton-poussoir câblé
- Chaque module de variation peut également fonctionner comme un convertisseur TUYA to Fusion
- L'APP Tuya permet de piloter de manière synchrone un ou plusieurs contrôleurs ou pilotes de LED.
- Installation facile dans des boîtes de dérivation murales standard derrière un bouton-poussoir
- Protection contre la surchauffe/surcharge, rétablissement automatique
- Le courant d'appel des luminaires/ballasts LED connectés ne doit pas dépasser 130A

**CATéGORIE DE PRODUITS** EC002924\_Steuergerät für Leuchten

**ARTICLE DE SUCCESSION** -

**POIDS EN KG** 0.048

**Dimensions**

**Largeur:** 52mm  
**Hauteur:** 26mm  
**Longueur:** 52mm

<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE</b>	100-240 AC
<b>GARANTIE EN ANNéES</b>	3
<b>MODE DE COMMANDE</b>	Début de phase/section de phase
<b>CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé</b>	Non
<b>PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE</b>	100-240 AC
<b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>	Non
<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Oui
<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Oui
<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Oui
<b>CONVIENT POUR DOTLUX FUSION</b>	Oui
<b>CONVIENT POUR TUYA</b>	Oui
<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement
<b>NO ELDAS</b>	941934459
<b>DIAMèTRE EN MM</b>	0
<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	52
<b>ABMESSUNGEN HóHE MM</b>	26