

ARTICLE NO. 5280

DOTLUX Récepteur/variateur radio LED pour bande LED monochrome Technologie Fusion 1x15 A 12-48V DC



page de l'article



- Récepteur/variateur LED sans fil pour bandes LED monochromes
- Compatibilité optimale avec les enregistrements vidéo, car variation sans scintillement 0-100% avec fréquence PWM réglable (250/500/2000/8000Hz)
- Courbe de variation logarithmique ou linéaire préréglable sur le récepteur
- un contrôleur Fusion accepte jusqu'à 10 télécommandes en même temps
- Entrée de commande supplémentaire par bouton-poussoir câblé
- Protection contre la surchauffe/surcharge/court-circuit, rétablissement automatique
- La technologie sans fil DOTLUX Fusion est évolutive presque à l'infini et permet un fonctionnement sécurisé grâce au protocole MESH.
- Tous les appareils Fusion sont compatibles entre eux et permettent une flexibilité totale pour votre projet

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| CATéGORIE DE PRODUITS | EC002924_Steuergerät für Leuchten | | |
| ARTICLE DE SUCCESSION | - | INDICE DE PROTECTION (IP) | IP20 |
| ARTICLE PRéDéCESSEUR | 3953 | PLAGE DE TENSION D'ENTRée | 12-48 DC |
| | | GARANTIE EN ANNéES | 3 |
| POIDS EN KG | 0.1 | MODE DE COMMANDE | autres |
| | | CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé | Non |
| | | PLAGE DE TENSION D'ENTRée LUMINAIRE | 12-48 DC |
| Dimensions | | COMPATIBLE AVEC CASAMBI | Non |
| Hauteur: 27mm | | COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| Longueur: 175mm | | COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Oui |
| Largeur: 45mm | | COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| | | CONVIENT POUR DOTLUX FUSION | Oui |
| | | SOUTIEN BEG | Pertinent en Allemagne uniquement |
| | | NO ELDAS | 941934489 |
| | | Dimension Longueur en mm | |
| | | DIAMèTRE EN MM | 0 |
| | | ABMESSUNGEN BREITE MM | 45 |
| | | ABMESSUNGEN HóHE MM | 27 |