

ARTICLE NO. 5390-M

Bloc d'alimentation LED CC pour QUICK-FIXadapt max. 26W 450-600mA 30-42V dimmable 1-10V



page de l'article

- Le bloc d'alimentation est graduable via 1-10V.
- Avec la technologie à courant constant (CC), il convient aux luminaires à courant constant.
- Les luminaires à courant constant raccordés peuvent être gradués entre 10%-100%.
- Le courant de sortie est réglable : 450/500/550/600mA
- Pieds magnétiques pour la fixation au QUICK-FIXadapt

CATéGORIE DE PRODUITS EC002710_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION -

ARTICLE PRéDéCESSEUR 5133-M

POIDS EN KG 0.14

Dimensions

Largeur: 45mm

Hauteur: 41mm

Longueur: 115mm

| | |
|--|------------|
| POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) | 0,96 |
| COURANT D'APPEL EN A | 0 |
| TENSION DE SORTIE | 30 - 42 DC |
| GARANTIE EN ANNéES | 3 |
| GRADATION SANS GRADATEUR | Oui |
| VARIATION 0-10V | Non |
| VARIATION 1-10V | Oui |
| VARIATION DALI | Non |
| VARIATION DMX | Non |
| VARIATION DSI | Non |
| VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé) | Non |
| VARIATION LINESWITCH | Non |
| VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR | Non |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE | Non |
| VARIATION RF | Non |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION | Non |
| VARIATION TOUCH AND DIM | Non |
| VARIATION ZIGBEE | Non |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR | Non |
| PAS DE VARIATION | Non |

| | |
|--|-----------------------------------|
| COMMANDE VIA BLUETOOTH | Non |
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI | Non |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT | Non |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT | Non |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA | Non |
| COMPATIBLE IFTTT | Non |
| BOÎTIER | Boîtier en plastique |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE | Non |
| VARIATION GPRS | Non |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS | 0 |
| SOUTIEN BEG | pertinent en Allemagne uniquement |
| NO ELDAS | 941010549 |
| DIAMÈTRE EN MM | 0 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 45 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 41 |
| Ausgangsstrom in A | |