

ARTICLE NO. 5713

**DOTLUX Télécommande pour capteur SURFACE SURFACEsensor-exit 120 lm/W (4485-299120, 4932-199120)**



page de l'article

- Télécommande pour DOTLUX SURFACEsensor et SURFACEsensor-exit
- Cette télécommande est nécessaire pour régler le capteur de mouvement et le capteur de lumière du jour des luminaires SURFACEsensor.
- Vous n'avez besoin que d'une seule télécommande pour autant de luminaires que vous le souhaitez.
- La télécommande doit être dirigée vers le luminaire pour modifier les réglages (infrarouge).
- Le luminaire confirme visuellement le réglage par un clignotement.
- Les valeurs suivantes peuvent être réglées :
  - Plage de portée en 3 niveaux (100%, 75%, 50%, 25%) 3-5m
  - Capteur de lumière du jour en 3 niveaux (arrêt, 15Lux, 50Lux)
  - Durée d'éclairage ( 5sec, 1min, 5min, 10min)
  - Luminosité en veille ( OFF, 10%, 30%)
  - Durée de veille ( 1min, 10 min, permanent)
  - Lumière de nuit (3% en veille)
  - Capteur (allumé, éteint)

**CATÉGORIE DE PRODUITS** EC000678\_Fernbedienung

**ARTICLE DE SUCCESSION** -  
**ARTICLE PRÉDÉCESSEUR** 4477

**POIDS EN KG** 0.033

**Dimensions**

**Longueur:** 120mm  
**Largeur:** 45mm  
**Hauteur:** 18mm

**GARANTIE EN ANNÉES** 5  
**SANS FIL** Oui  
**TRANSMISSION DE SIGNAL** Infrarouge  
**BIDIRECTIONNEL** Non  
**UNIDIRECTIONNEL** Oui  
**AUTO-APPRENTISSAGE** Nein  
**AVEC AFFICHAGE** Non  
**PRÉPROGRAMMÉ** Oui  
**SOUTIEN BEG** Pertinent en Allemagne uniquement  
**NO ELDAS** 535000000  
**DIMENSION LONGUEUR EN MM** 120  
**ABMESSUNGEN BREITE MM** 45  
**ABMESSUNGEN HÖHE MM** 18