DOTLUX Variateur DALI 1 canal max.360W pour bandes LED 1x15A 12- 24 V PWM

Numero d'ordre: 5269

- Variateur PWM à 1 canal pour 12V ou 24V pour une commande confortable de bandes LED
- Le variateur est monté entre l'appareillage 12-24 VDC non gradable et le produit à tension constante
- convient aux bandes à 1 couleur
- le courant de sortie max. est de 15A par canal
- la puissance de sortie max. est de 360W à 24V - 120W par canal
- protégé contre : surcharge, surintensité et court-circuit

Consommation en watts: max. 360; Indice de protection (IP): IP20; Tension de sortie: 12 - 24 DC; Garantie en années: 3; ETIM Gruppen-ID: EC002924; soutien BEG: Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 45mm