

ARTIKEL NR. 5269

DOTLUX 1Kanal DALI-Dimmer max.360W für LED-Streifen 1x15A 12- 24 V PWM



zur Artikelseite



- PWM-Dimmer mit 1 Kanal für 12V oder 24V zum komfortablen Bedienen von LED-Streifen
- der Dimmer wird zwischen dem nicht dimmbare 12-24 VDC Betriebsgerät und dem Konstantspannungsprodukt montiert
- passend für 1-farbige Streifen
- der max. Ausgangsstrom beträgt 15A pro Kanal
- die max. Ausgangsleistung beträgt 360W bei 24V - 120W pro Kanal
- geschützt gegen: Überlast, Überstrom und Kurzschluss

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
VORGÄNGERARTIKEL	1819	AUSGANGSSPANNUNG	12 - 24 DC
GEWICHT IN KG	0.109	GARANTIE IN JAHREN	3
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	max. 360	ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
		BEG FÖRDERUNG	Nein

ABMESSUNGEN

Breite: 45mm

Höhe: 27mm

Länge: 175mm