

ARTICLE NO. 1819

Gradateur pour tous les systèmes Dali, 12 ou 24 Volt, 1 x 10 Ampère 120/240Watt



page de l'article

Variateur de LED Dotlux pour les systèmes Dali

Avec le variateur, vous pouvez varier l'intensité de vos bandes de LED (12/24 V), de vos spots halogènes 12 V, de vos spots LED 12 V.

Il suffit de commuter entre le bloc d'alimentation et les LED et c'est parti.

Caractéristiques techniques :

- **Puissance système max.:** 60 W à 12 V / 120 W à 24 V
- **Entrée de commande:** Prise terminale pour signal DALI
- **Entrée:** Prise terminale jusqu'à 2,5 mm
- **Sortie:** Prise terminale jusqu'à 2,5 mm
- **Signal de sortie:** Signal PWM
- **Canaux:** 1
- **Courant de sortie:** 10 A max.

ARTICLE DE SUCCESSION	5269
POIDS EN KG	0.124
CONSOMMATION EN WATTS	max. 240

TENSION DE SORTIE	Signal PWM
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	12/24 V DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	12/24 V DC
ETIM GRUPPEN-ID	EC002924

Dimensions

Longueur: 168mm

Largeur: 40mm

Hauteur: 30mm