Alimentation LED CC 500mA 20W 24-40V à gradation avec coupure/arrêt de phase

Numero d'ordre: 3139

LED Konstantstrom Netzteil, 500mA, 20 Watt

Dimmbar mit Phasenan- und -abschnittsdimmer, somit für alle herkömmlichen Dimmer geeignet

Dimmbarer LED-Transformator speziell für einzelne LED Module oder Strahler.

Der Trafo formt von 230 V Wechselspannung auf 500mA Konstantstrom um

Technische Daten:
Eingang: 230 V AC Wechselspannung (176-264 V AC, 50 - 60 Hz)
Ausgangsstrom: 500mA Konstantstrom
Ausgangsspannung: 24-40V DC max.
Systemleistung: max. 20 W (Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir generell die Trafos mit max 70%-80% der Systemleistung zu betreiben)
Maße (L x B x H) in mm: 131,5 x 45 x 24
Gehäusefarbe: weiß

Unsere Netzteile sind gegen Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung geschützt.

Consommation en watts: 20; Indice de protection (IP): IP20; Tension d'entrée: 220 - 240 V AC; Courant de sortie en A: 0,5; Power Factor (facteur de puissance): 0,9; Tc température en °C: 80; Classe de protection: II; Tension de sortie: 24 - 40 DC; ETIM Gruppen-ID: EC002710; Variation modulation de tension secteur: Oui; Variation par coupure de fin de phase: Oui; Variation par coupure de début de phase: Oui
Largeur: 45mm