

CASAMBI PWM-Dimmer 12-24V 4-Kanal max. 144W

Bestellnummer: 5115

- PWM-Dimmer mit 4 Kanälen für 12V oder 24V zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App
- der Dimmer wird zwischen dem nicht dimmbaren 12-24 VDC Betriebsgerät und dem Konstantspannungsprodukt montiert
- passend für 1-farbige Streifen, COLORselect Streifen, RGB und RGBW Streifen
- der max. Ausgangsstrom beträgt 6A, dieser kann frei auf die Kanäle 1-4 verteilt werden
- geschützt gegen: Überlast, Überstrom und Kurzschluss
- verschiedene vorinstallierte Profile sind in CASAMBI App wählbar
- kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)
- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
- Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
- Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
- Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
- intelligente Timer- und Galeriefunktionen

Leistungsaufnahme in Watt: max. 144W bei 24V; Schutzart (IP): IP20; Einschaltstrom in A: 0; Tc Temperatur in °C: 75; Farbkanäle: RGBW; Ausgangsspannung: 12 - 24 DC; Funkfrequenz: 2,4 GHz; Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich; ETIM Gruppen-ID: ECO02924; Pulsdauer in µs: 0; BEG Förderung: Nein
Breite: 30mm