

LED Netzteil CC 750mA 40W 30-50V inkl. Bewegungs- und Tageslichtsensor

Bestellnummer: 4336

- Drei verschiedene Funktionen des Hochfrequenz-Sensors möglich:
 - On/Off-Funktion auf 100% Lichtstärke über Sensor, anschließend 0% Lichtstärke
 - On/Off-Funktion auf 100% Lichtstärke über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer/-kraft
 - Dauerhafte Grundhelligkeit (20% / 35% Leuchtkraft) mit zusätzlicher On/Off-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
- Darüberhinaus sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 10 m)
 - Tageslichtsensor - Leuchtdauer
 - Nachleuchtdauer (keine bis dauerhaft)
 - Nachleuchtkraft (10% / 25%)

Leistungsaufnahme in Watt: 60; Schutzart (IP): IP20; Eingangsspannung: 220 - 240 V AC; Tc Temperatur in °C: 50; Schutzklasse: II; Notlichttauglich: Nein; Ausgangsspannung: 30 - 50 DC; Eingangsspannungsbereich: 220-240 V AC; Dimmen ohne Dimmer: Nein; Eingangsspannungsbereich Leuchte: 220-240 V AC; ETIM Gruppen-ID: ECO02710; Dimmung 0-10 V: Nein; Dimmung 1-10 V: Nein; Dimmung DALI: Nein; Dimmung DMX: Nein; Dimmung DSI: Nein; Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein; Dimmung LineSwitch: Nein; Dimmung herstellerspezifisch: Nein; Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein; Dimmung Phasenabschnitt: Nein; Dimmung programmierbar: Ja; Dimmung RF: Nein; Dimmung Touch and Dim: Nein; Dimmung Zigbee: Nein; Dimmung mit Push-button: Ja; Ohne Dimmfunktion: Nein; Geeignet für Notlicht: Nein; Kompatibel mit Casambi: Nein; Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein; Kompatibel mit Google Assistant: Nein; Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein; IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein; Gehäuse: Kunststoffgehäuse; Dimmung Phasenanschnitt: Nein; Dimmung GPRS: Nein; BEG Förderung: Nein
Breite: 35mm