ARTIKEL NR. 5039

DOTLUX LED-Netzteil ZIGBEE 3.0 3-38Watt 300-1050mA 10-54V dimmbar



P out W	V out DC	I out DC
16	10...54	300 mA const.
18,5	10...54	350 mA const.
21,5	10...54	400 mA const.
24	10...54	450 mA const.
27	10...54	500 mA const.
29,5	10...54	550 mA const.
32	10...54	600 mA const.
35	10...54	650 mA const.
36	10...51	700 mA const.
38	10...50	750 mA const.
38	10...47	800 mA const.
38	10...44	850 mA const.
38	10...42	900 mA const.
38	10...40	950 mA const.
38	10...38	1 A const.
38	10...36	1,05 A const.

zur Artikelseite

- Das flimmerfreie Netzteil ist dimmbar über ZIGBEE
- Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist es für Leuchten mit konstantem Strom geeignet
- Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 1%-100% gedimmt werden
- Der Ausgangsstrom ist einstellbar:
    - 350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050mA
- Zur Einbindung in Philips Hue Bridge in der Hue App die Suche nach neuen Leuchten starten und Treiber erst nach Start des Suchlaufes anschalten
- MADE in EU

NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	0.347
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	3-38

ABMESSUNGEN

Länge: 147mm

Breite: 44mm

Höhe: 30mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
AUSGANGSSTROM IN A	0,3-1,05
POWER-FACTOR	0,95
EINSCHALTSTROM IN A	0
TC TEMPERATUR IN °C	80
SCHUTZKLASSE	II
AUSGANGSSPANNUNG	10 - 54 DC
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	198-264 V AC
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	198-264 V AC
ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
DIMMUNG ZIGBEE	Ja
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTüTZUNG VERFüGBAR	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FöRDERUNG	Nein