

ARTIKEL NR. 5115

CASAMBI PWM-Dimmer 12-24V 4-Kanal max. 144W



zur Artikelseite



- PWM-Dimmer mit 4 Kanälen für 12V oder 24V zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App
- der Dimmer wird zwischen dem nicht dimmbaren 12-24 VDC Betriebsgerät und dem Konstantspannungsprodukt montiert
- passend für 1-farbige Streifen, COLORselect Streifen, RGB und RGBW Streifen
- der max. Ausgangsstrom beträgt 6A, dieser kann frei auf die Kanäle 1-4 verteilt werden
- geschützt gegen: Überlast, Überstrom und Kurzschluss
- verschiedene vorinstallierte Profile sind in CASAMBI App wählbar
- kompatibel zu Sensor (Art-Nr. 5117), Funkfernbedienung (Art-Nr. 5120) und Wandschalter (Art-Nr. 5121)
- Kompletsteuerung via CASAMBI App:
- Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
- Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
- Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
- intelligente Timer- und Galeriefunktionen

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0,023	EINSCHALTSTROM IN A	0
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	max. 144W bei 24V	TC TEMPERATUR IN °C	75
		FARBKANÄLE	RGBW
		AUSGANGSSPANNUNG	12 - 24 DC
		FUNKFREQUENZ	2,4 GHz
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ABMESSUNGEN		ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
Länge: 73mm		PULSDAUER IN µS	0
Breite: 30mm		BEG FÖRDERUNG	Nein
Höhe: 18mm			