DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 5117

CASAMBI PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor



IP 20

zur Artikelseite

- PIR Bewegungs- und Helligkeitssensor zum komfortablen Bedienen von Leuchten via CASAMBI App
- inklusive Blenden zur Optimierung des Sensorerkennungsbereichs
- stabile Montageklammern sorgen für sicheren Halt
- Montagehöhe: max. 4m (Deckenmontage)
- Erfassungsbereich: Max. 10x4m (Deckenmontage)
- kompatibel zu Aufbaugehäuse (Art-Nr. 5118)
- Stromversorgung über das Netz
- Komplettsteuerung via CASAMBI App:
- Anwesenheit-/Abwesenheitserkennung
- umgebungslichtabhängige Steuerung von Leuchten/Szenen
- Leuchtdauer und Einblend-/Ausblendzeiten

Verschiedene Funktionen des Sensors möglich:
1. On/Off Funktion auf vorinstallierte Szene über Sensor, anschließend 0% Leuchtkraft mit optionaler Ausblendzeit
2. On/Off Funktion auf vorinstallierte Szene über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer-/kraft mit optionaler Einblend-/Ausblendzeit
3. Deaktivierung der manuellen Steuerung und ausschließliche Steuerung über Sensor

NACHFOLGEARTIKEL	-	**SCHUTZART (IP)**	IP20
		EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
GEWICHT IN KG	0.092	**ART DER STEUERUNG**	sonstige
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
		GEEIGNET FüR CASAMBI	Ja
		BEG FöRDERUNG	Nein

ABMESSUNGEN

Länge: 56mm

Durchmesser: 85mm