

ARTIKEL NR. 5180

DOTLUX LED-Drehdimmer 5-100W dimmbar Phasenabschnitt



zur Artikelseite



- Der LED-Drehdimmer ist kompatibel zu phasenabschnittsdimmbaren LED-Leuchten
- Mit der Konstantstromtechnologie (CC) ist er für Leuchten mit konstanten Strom geeignet
- Die angeschlossenen Konstantstromleuchten können zwischen 1%-100% gedimmt werden
- Geeignet für folgende Systeme:
 - Berker by Hager
 - Busch-Jaeger
 - GIRA
 - JUNG
 - Merten by Schneider
 - NIKO
 - PEHA
 - Exxact
 - ELKO RS

NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	0.064
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	5 - 100

ABMESSUNGEN

Höhe: 25mm
Durchmesser: 71mm
Länge: 71mm
Breite: 71mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
SCHUTZKLASSE	ohne
AUSGANGSSPANNUNG	200
ART DER STEUERUNG	Sine Wave Reduction
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
AUFBAU	Nein
AUSFÜHRUNG	dynamisch
DIN-SCHIENENMONTAGE	Nein
EINBAU	Ja
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
PROGRAMMIERBAR	Nein
GEEIGNET FÜR CASAMBI	Nein
GEEIGNET FÜR DOTLUX FUSION	Nein
GEEIGNET FÜR TASTENBEDIENUNG	Nein
GEEIGNET FÜR TUYA	Nein
BEG FÖRDERUNG	Nein