

ARTIKEL NR. 5425

## DOTLUX DALI-Phasenabschnittsdimmer max. 200W



zur Artikelseite

- Dimmer mit DALI Steuereingang zum dimmen von 230V LED Vorschaltgeräten oder LED-Leuchtmitteln über DALI.
- Mithilfe dieses LED-Phasenabschnittsdimmers können Sie einfach Ihre dimmbaren Leuchten in ein DALI System integrieren und steuern.
- Der LED-Dimmer wandelt den DALI-Dimmlevel in ein gedimmtes 230V Signal (Phasenabschnitt) um.
- Der Dimmer ist für ohmsche und kapazitive Lasten geeignet und mit allen Phasenabschnittsdimmbaren Leuchten/Netzteilen kompatibel.
- Die Montage erfolgt per Doseneinbau.
- Der minimale Dimmlevel (MIN LEVEL) ist einstellbar.
- Der LED-Phasenabschnittsdimmer repräsentiert einen Teilnehmer am Bus und ist dementsprechend adressierbar.
- dimmbaren LED-Lampen max 200Watt (max.130A Einschaltstrom)
- traditionellen Glühbirnen und Halogenlampen max 360W
- Integrierter Überhitzungsschutz mit automatischer Wiederherstellung

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 V AC
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.084	<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC002924
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	-	<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein

### ABMESSUNGEN

**Länge:** 52mm

**Breite:** 52mm

**Höhe:** 26mm