

ARTICLE NO. 5437

DOTLUX Télécommande pour MISTRALsmart



page de l'article

Télécommande pour luminaire DOTLUX pour locaux humides MISTRALsmart

- Cette télécommande est nécessaire pour régler le capteur des luminaires MISTRALsmart.
 - Vous n'avez besoin que d'une seule télécommande pour autant de luminaires que vous le souhaitez.
 - La télécommande infrarouge doit être dirigée vers le luminaire pour modifier les réglages.
 - Le luminaire confirme visuellement le réglage par un clignotement.
- Les valeurs suivantes peuvent être réglées :
 - Puissance (80%, 100%)
 - Luminosité (20% - 100%)
 - Zone de détection (25%, 50%, 75%, 100%)
 - Durée d'éclairage (3sec, 30sec, 90sec, 3min, 5min, 15min, 20min, 30min)
 - Luminosité en veille (10%, 20%, 30%, 50%)
 - Durée du stand-by (0sec, 5sec, 30sec, 3min, 5min, 15min, 45min, permanent)
 - Capteur de lumière du jour (5lux, 15lux, 50lux, 100lux, 300lux, désactiver)

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ETIM GRUPPEN-ID	EC000678
POIDS EN KG	0.035	SANS FIL	Oui
		AVEC AFFICHAGE	Non
		PRéPROGRAMMÉ	Oui
		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement

Dimensions

Longueur: 116mm

Largeur: 55mm

Hauteur: 16mm