

ARTIKEL NR. 5683

CASAMBI Tast- Schaltaktor



zur Artikelseite

- Wählbare Betriebsart: Tastaktor, Schaltaktor für empfindliche Geräte
- Drahtlose Steuerung per App, Wandschalter und Bewegungsmelder
- Automatisches Ein- und Ausschalten nach Uhrzeiten, Wochentagen, Datum oder Sonnenzeiten
- Gruppenfunktion
- Integration in Szenen und Animation
- iBeacon aktivierbar

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP40
GEWICHT IN KG	0.112	EINGANGSSPANNUNG	100 - 240 V AC
		SCHUTZKLASSE	II
		AUSGANGSSPANNUNG	100-240
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
ABMESSUNGEN		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Ja
Länge: 120mm		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
Breite: 50mm		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
Höhe: 33mm		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		AUFBAU	Ja
		DIN-SCHIENENMONTAGE	Ja
		EINBAU	Ja
		GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
		GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
		PROGRAMMIERBAR	Ja
		BEG FÖRDERUNG	Nein