

ARTICLE NO. 6067

DOTLUX Bloc d'alimentation 60W 24V avec câble 230V pour RETAILO



page de l'article

- Compatible avec notre luminaire LED pour étagère RETAILO
- montage facile du bloc d'alimentation par Plug & Play
- Bloc d'alimentation 60W tension constante 24V incl. prise européenne 230V

ARTICLE DE SUCCESSION

-

POIDS EN KG

0.288

CONSOMMATION EN WATTS

60

Dimensions

Longueur: 114mm

Largeur: 50mm

Hauteur: 31mm

INDICE DE PROTECTION (IP)

IP20

COURANT DE SORTIE EN A

2500mA

POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)

0,6

CLASSE DE PROTECTION

II

TENSION DE SORTIE

24

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE

24

GARANTIE EN ANNÉES

3

GRADATION SANS GRADATEUR

Non

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE

24

ETIM GRUPPEN-ID

EC002710

VARIATION 0-10V

Non

VARIATION 1-10V

Non

VARIATION DALI

Non

VARIATION DMX

Non

VARIATION DSI

Non

VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)

Non

VARIATION LINESWITCH

Non

VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR

Non

VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR

Non

VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE

Non

VARIATION PROGRAMMABLE

Non

VARIATION RF

Non

VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
RégULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
MODÈLE	autres
ADAPTÉ à UNE TENSION CONSTANTE	Oui
CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTÉRIEUR	Non
ADAPTÉ à UNE TENSION CONTINUE (Côté PRIMAIRE)	Non
ADAPTÉ à UN COURANT CONSTANT	Non
BOÎTIER	Boîtier en plastique
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement