

ARTICLE NO. 5000-01-10V

**DOTLUX Variateur radio et à touche pour systèmes avec entrée 0-10V/1-10V Pmax=1840W
Uin=110-240VAC 433,920MHz ISM**



page de l'article

- Unité de commande avec fonction de variation pour les appareils avec une entrée de 0-10 V ou 1-10 V.
- Les petites dimensions permettent une installation facile dans le faux-plafond et/ou les boîtes de distribution

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.053	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
		CLASSE DE PROTECTION	I
		TENSION DE SORTIE	110 - 240 AC
		MODE DE COMMANDE	1 - 10 V
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
Dimensions		BOÎTIER	Boîtier en plastique
Longueur: 174mm		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
Largeur: 46mm			
Hauteur: 35mm			