

ARTIKEL NR. 5000-03-PA

**DOTLUX Funk- und Tasterdimmer für Systeme mit 110-240V AC Pmax=150W Uin=110-240VAC
433,920MHz ISM**



zur Artikelseite

- Phasenabschnittdimmer für Geräte mit 110-240 Vac bis 150 W
- 2 Kabeleingänge
- Durchmesser: 50mm

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.012	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	150	SCHUTZKLASSE	I
		AUSGANGSSPANNUNG	110 - 240 AC
		ART DER STEUERUNG	Phasenabschnitt
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002924
		GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
		BEG FÖRDERUNG	Nein

Länge: 52mm

Breite: 42mm

Höhe: 21mm