

ARTICLE NO. 4989

**CASAMBI Bloc d'alimentation LED 1-38Watt 300-1050mA dimmable**



page de l'article

 Die Besonderheit dieses Konstantstromtreibers:  
Neben dem integrierten CASAMBI-Funkempfänger verfügt dieses EVG über Amplitudendimmung und erfährt durch absolut flickerfreies Licht. (Keine PWM). Der Dimmbereich liegt dabei zwischen 1% - 100%.

- Commande par smartphone via l'APP CASAMBI
- Connexion intégrée pour la gradation manuelle par bouton-poussoir
- Variation d'amplitude pour une lumière absolument sans scintillement à chaque niveau de variation de 1 à 100
- MADE in EU

<b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>	-	<b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>	IP20
<b>POIDS EN KG</b>	0.144	<b>TENSION D'ENTRÉE</b>	176 - 240 V AC/DC
		<b>COURANT DE SORTIE EN A</b>	0,3-1,05
		<b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>	0,99
		<b>COURANT D'APPEL EN A</b>	0
		<b>TC TEMPÉRATURE EN °C</b>	80
<b>Dimensions</b>		<b>CLASSE DE PROTECTION</b>	II
<b>Longueur:</b> 147mm		<b>GARANTIE EN ANNÉES</b>	5
<b>Largeur:</b> 44mm		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	ECC02710
<b>Hauteur:</b> 30mm		<b>VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR</b>	Oui
		<b>VARIATION RF</b>	Oui
		<b>PAS DE VARIATION</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>	Non
		<b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>	Non
		<b>COMPATIBLE IFTTT</b>	Non
		<b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>	0
		<b>SOUTIEN BEG</b>	Pertinent en Allemagne uniquement