DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT
Richard-Stücklen-Straße 7 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de

Datenblatt zum Artikel

LED-Trafo indoor, dimmbarer Konstantstrom, 1400mA , 60 Watt Kompatibel für Phasenab- und

ArtNr.: 3808

LED Konstantstrom Netzteil, 700mA, 35 Watt

!!!Neuheit!!! Dimmbar mit Phasenan- und -abschnittsdimmer, somit für alle herkömmlichen Dimmer geeignet.
Dimmbarer LED-Transformator speziell für einzelne LED Module oder Strahler.

Der Trafo formt von 230 V Wechselspannung auf 700mA Konstantstrom um.

Technische Daten:
Eingang: 230 V AC Wechselspannung (176-264 V AC, 50 - 60 Hz)
Ausgangsstrom: 700mA Konstantstrom
Ausgangsspannung: 60V DC max.
Systemleistung: max. 35 W (Für eine lange Lebensdauer empfehlen wir generell die Trafos mit max 70%-80% der Systemleistung zu betreiben)
Maße (L x B x H) in mm: 156 x 49,5 x 33
Gehäusefarbe: weiß

Unsere Netzteile sind gegen Überhitzung, Kurzschluss und Überlastung geschützt.

Gewicht: 0.20 kg