

ARTICLE NO. 5282

DOTLUX Récepteur/variateur LED sans fil pour bande LED bicolore Technologie Fusion 2x 8A 12-36V DC



page de l'article



- Récepteur/variateur sans fil LED pour bandes LED bicolores
- un contrôleur Fusion accepte jusqu'à 10 télécommandes en même temps
- entrée de commande supplémentaire par bouton-poussoir câblé
- Protection contre la surchauffe/surcharge/court-circuit, rétablissement automatique
- La technologie sans fil DOTLUX Fusion est évolutive presque à l'infini et permet un fonctionnement sécurisé grâce au protocole MESH.
- Tous les appareils Fusion sont compatibles entre eux et permettent une flexibilité totale pour votre projet

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002924_Steuergerät für Leuchten		
ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE PRéDéCESSEUR	4171-2	GARANTIE EN ANNéES	3
POIDS EN KG	0.105	MODE DE COMMANDE	autres
		CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Non
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Oui
Dimensions		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
Largeur: 45mm		CONVIENT POUR DOTLUX FUSION	Oui
Hauteur: 27mm		SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
Longueur: 175mm		NO ELDAS	941934499
		DIAMèTRE EN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	45
		ABMESSUNGEN HóHE MM	27