

ARTICLE NO. 5425-1

DOTLUX Variateur à coupure de phase DALI max. 200W



page de l'article



- Variateur avec entrée de commande DALI pour la gradation de ballasts LED 230V ou de lampes LED via DALI.
- Ce variateur à coupure de phase pour LED vous permet d'intégrer et de contrôler facilement vos luminaires dimmables dans un système DALI.
- Le variateur LED convertit le niveau de gradation DALI en un signal 230V (section de phase).
- Le variateur convient aux charges ohmiques et capacitives et est compatible avec tous les luminaires/blocs d'alimentation à gradation par coupure de phase.
- Le montage s'effectue par encastrément dans une boîte.
- Le niveau de variation minimal (MIN LEVEL) est réglable.
- Le variateur à coupure de phase pour LED représente un participant au bus et peut être adressé en conséquence.
- lampes LED dimmables de max 200Watt (courant d'appel max. 130A)
- ampoules traditionnelles et halogènes max 360W
- Protection contre la surchauffe intégrée avec rétablissement automatique

CATéGORIE DE PRODUITS	EC002924_Steuergerät für Leuchten	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
ARTICLE DE SUCCESSION	-	TENSION D'ENTRÉE	100 - 240 AC
ARTICLE PRéDÉCESSEUR	5425	LUMEN PAR WATT	-
POIDS EN KG	0.044	CLASSE DE PROTECTION	sans
CONSOMMATION EN WATTS	-	TENSION DE SORTIE	100-240
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	-	PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	100-240
LUMEN PAR WATT	-	GARANTIE EN ANNéES	5
Dimensions		CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRé	Non
Longueur: 56mm		GRADATION SANS GRADATEUR	Non
Largeur: 50mm		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	100-240
Hauteur: 28mm		EMPLACEMENT DE MONTAGE	Intérieur
		COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		COMPATIBLE IFTTT	Non
		MONTAGE EN APPARENT	Oui
		MODéLE	statique
		MONTAGE DE RAILS DIN	Oui
		ENCASTRé	Oui
		CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTéRIEUR	Non
		BOITIER	Boitier en plastique
		PROGRAMMABLE	Non

CONVIENT POUR CASAMBI	Non
CONVIENT POUR DOTLUX FUSION	Non
CONVIENT POUR LA COMMANDE PAR TOUCHES	Oui
CONVIENT POUR TUYA	Non
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	919100009
Dimension Longueur en mm	
DIAMÈTRE EN MM	0
ABMESSUNGEN BREITE MM	50
ABMESSUNGEN HÖHE MM	28
MODE DE COMMANDE	Dali